

# LED 投光器 RO-20W

充電式LED作業灯 / 20Watt




## 製品詳細

### 引っ掛けて使用可能



### 3 段調整スイッチ



スイッチの操作により、3段階に明るさを調整可能です。

#### 使用可能時間

- ① 1 段スイッチ (100%の明るさ) : 約 5 時間使用可能
- ② 2 段スイッチ (50%の明るさ) : 約 10 時間使用可能
- ③ 3 段スイッチ (15%の明るさ) : 約 35 時間使用可能

### 角度調整方法



取手を上下に動かして角度を調節することができます。

### 付属品



AC 110/220V  
充電アダプター



DC24V 車専用  
シガーソケットチャージャー

## LED 投光器 RO-20W

### ■ 基本仕様

製品名	LED 投光器 RO-20W
モデル	SWL-2000R
寸法	(H)280×(L)220×(D)300(mm) / 2.4(kg)
消費電力	20W
点灯カラー	ナチュラルホワイト(5,500～6,000K)
バッテリー	充電式 Li-ion(2,600mAh x 4pcs, LG chemical)
充電時間	約4時間
動作方法	4段階のプログラム方式
点灯ステップと点灯時間 明るさ	ステップ1(最大輝度) : 5時間 / 2,000 lm ステップ2(中間の明るさ) : 10時間 / 1,000 lm ステップ3(最低輝度) : 35時間 / 300 lm
照射角度	80°

### ■ 使用上の注意事項

1. 充電は付属の AC アダプタを使用すること。
2. 製品購入直後および2か月以上使用しなかった場合は、完全に充電してから使用すること。
3. バッテリー残量表示ランプが点滅していないときは、完全に充電してから使用すること。
4. 防水・防塵規格 IP65 準拠。
5. 過度の衝撃を与えたり、落とさないこと。
6. 高温下では使用しないこと。
7. 発光部を直視しないこと。
8. 保管時は直射日光・高温多湿の環境を避けること。
9. 分解や改造をしないこと。

## 株式会社 大同機械

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル 2 階  
商品に関するお問い合わせ TEL. 03-5609-7133 FAX. 03-5609-7139

取り扱い製品はホームページからもご覧いただけます▶  
<https://www.daidoc.co.jp>



●このカタログの記載内容は2016年6月現在のものです。製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。